

Separator galwaniczny
RS-232<=>RS-232
z zasilaniem 12,5V przez DSUB9

Kraków 2016
Wydanie piąte

1. Opis ogólny

Separator galwaniczny RS232<=>RS232 służy do galwanicznego oddzielenia linii TX, RX, RTS, CTS interfejsu RS-232C zapewniając poprawność komunikacji z prędkością do 116 kbitów na sekundę. Maksymalny poziom napięcia separacji wynosi 1000 V prądu stałego (700 V prądu przemiennego 50Hz). Linie sygnałowe są zabezpieczane przed przepięciami i ładunkami elektrostatycznymi za pomocą ochronników półprzewodnikowych. Poziomy logiczne napięć są zbliżone do wymogów standardu RS232 (ok. ± 9 V). Mały pobór prądu umożliwia elastyczny wybór źródła zasilania (np. z portu USB komputera PC).

Oprócz standardowego zastosowania separator można wykorzystać wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba separacji sygnałów typu „załącz-wyłącz”(z uwzględnieniem poziomów napięć na liniach separatora). Do wykorzystania są wówczas cztery linie jednokierunkowe: dwie w jedną stronę (TX, RTS) i dwie w drugą (RX, CTS).

2. Dane techniczne

- Szybkość transmisji: 0 .. 116 kbitów/s
- Linie separowane: TX, RX, RTS, CTS
- Maks. poziom napięcia separacji galwanicznej: 1 kV_{DC} (700 V, 50Hz)
- Zasilanie: 12,5V niestabilizowane
(DSUB9, PIN nr 5: 0V, PIN nr 9: +12,5V)
- Pobór prądu ok. 35 mA (nie dołączony)
do 70 mA (przy 116 kbod)
- Od strony wejścia RS-232C kabel o długości ok. 1 metr zakończony wtykiem D-SUB9 „żeńskim”, umożliwiającym bezpośrednie dołączenie konwertera do portu COM komputera PC
- Od strony wyjścia RS-232C gniazdo D-SUB9 męskie
- Poziomy napięć zbliżone do wymogów standardu: ok. - 9V jedynka logiczna, ok. + 9V zero logiczne
- Obudowa z tworzywa sztucznego, gabaryty: 86 x 57 x 40 mm
(przybliżone, bez gniazd i kabla, w mm, dł. x szer. x wys.):

Separator galwaniczny
RS-232<=>RS-232
z zasilaniem 12,5V przez DSUB9

Kraków 2016
Wydanie piąte

1. Opis ogólny

Separator galwaniczny RS232<=>RS232 służy do galwanicznego oddzielenia linii TX, RX, RTS, CTS interfejsu RS-232C zapewniając poprawność komunikacji z prędkością do 116 kbitów na sekundę. Maksymalny poziom napięcia separacji wynosi 1000 V prądu stałego (700 V prądu przemiennego 50Hz). Linie sygnałowe są zabezpieczane przed przepięciami i ładunkami elektrostatycznymi za pomocą ochronników półprzewodnikowych. Poziomy logiczne napięć są zbliżone do wymogów standardu RS232 (ok. ± 9 V). Mały pobór prądu umożliwia elastyczny wybór źródła zasilania (np. z portu USB komputera PC).

Oprócz standardowego zastosowania separator można wykorzystać wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba separacji sygnałów typu „załącz-wyłącz”(z uwzględnieniem poziomów napięć na liniach separatora). Do wykorzystania są wówczas cztery linie jednokierunkowe: dwie w jedną stronę (TX, RTS) i dwie w drugą (RX, CTS).

2. Dane techniczne

- Szybkość transmisji: 0 .. 116 kbitów/s
- Linie separowane: TX, RX, RTS, CTS
- Maks. poziom napięcia separacji galwanicznej: 1 kV_{DC} (700 V, 50Hz)
- Zasilanie: 12,5V niestabilizowane
(DSUB9, PIN nr 5: 0V, PIN nr 9: +12,5V)
- Pobór prądu ok. 35 mA (nie dołączony)
do 70 mA (przy 116 kbod)
- Od strony wejścia RS-232C kabel o długości ok. 1 metr zakończony wtykiem D-SUB9 „żeńskim”, umożliwiającym bezpośrednie dołączenie konwertera do portu COM komputera PC
- Od strony wyjścia RS-232C gniazdo D-SUB9 męskie
- Poziomy napięć zbliżone do wymogów standardu: ok. - 9V jedynka logiczna, ok. + 9V zero logiczne
- Obudowa z tworzywa sztucznego, gabaryty: 86 x 57 x 40 mm
(przybliżone, bez gniazd i kabla, w mm, dł. x szer. x wys.):